

SC200/SC1000 컨트롤러

소프트웨어 업데이트

새 센서가 컨트롤러에 연결되기 전에 컨트롤러에 최신 소프트웨어 버전을 설치하십시오.

참고: 센서 소프트웨어 업데이트가 설치되기 전에 최신 컨트롤러 버전을 설치하십시오.

준비 항목:

- SD 카드¹
- MMC 어댑터(2007년 7월 이전에 구매한 SC1000 컨트롤러)
- SD 카드 판독기가 있고 인터넷에 연결된 장치

설치된 소프트웨어 버전 확인

1. **home(홈)**을 누릅니다.
2. **menu(메뉴)**를 누릅니다.
3. SC200 컨트롤러의 경우 **SC200 Setup(SC200 설정) > SC200 Information(SC200 정보)**을 선택합니다. 설치된 소프트웨어 버전이 표시됩니다.
4. SC1000 컨트롤러의 경우 **Test/Maint(테스트/유지 관리) > Display Info(정보 표시)**를 선택합니다. 설치된 소프트웨어 버전이 표시됩니다.


최신 소프트웨어 버전 설치

주의사항


소프트웨어를 업데이트하는 동안 컨트롤러의 전원을 끄지 마십시오. 전원을 끄면 컨트롤러가 손상됩니다.

최신 소프트웨어 버전이 설치되지 않은 경우 최신 소프트웨어 버전을 설치하십시오.

1. 다음과 같이 소프트웨어 업데이트 파일을 SD 카드에 저장하십시오.
 - a. 인터넷이 연결된 장치(예: PC)의 SD 카드 판독기에 SD 카드를 넣습니다.
 - b. 제조사 웹 사이트에서 소프트웨어 업데이트 링크를 클릭합니다.
 - c. 소프트웨어 다운로드(zip 파일)를 장치에 저장합니다.
 - d. zip 폴더에서 파일의 압축을 풀어서 장치에 있는 폴더에 저장합니다.
 - e. SC200 컨트롤러의 경우 폴더 내용을 SD 카드의 루트 디렉터리에 저장합니다.



- f. SC1000 컨트롤러의 경우 SD 카드의 업데이트 폴더에 소프트웨어 업데이트 폴더의 내용을 저장합니다.



- g. SD 카드 판독기에서 SD 카드를 조심스럽게 제거합니다.

¹ 제조사에서는 각 컨트롤러에 서로 다른 SD 카드를 사용할 것을 권장합니다. 용량이 8GB 이하인 SD 카드를 사용하십시오. SC1000 컨트롤러의 경우 처음 사용하기 전에 SD 카드를 준비합니다. SC1000 컨트롤러 사용 설명서를 참조하십시오.

2. SC200 컨트롤러의 경우 **cjkfont** 파일이 다음과 같이 소프트웨어 업데이트에 포함된 경우 언어 업데이트를 설치합니다.
 - a. 컨트롤러에 SD 카드를 설치합니다. SD 카드를 설치하려면 SC 컨트롤러 사용 설명서를 참조하십시오.
 - b. **home(홈)**을 누릅니다.
 - c. **menu(메뉴)**를 누릅니다.
 - d. SD 카드 설정 > 장치에 대한 작업 > 장치 파일 쓰기를 선택합니다.
 - e. **cjkfonts** 파일을 선택합니다.
3. 다음과 같이 최신 소프트웨어 버전을 설치하십시오.
 - a. 컨트롤러에 SD 카드를 설치합니다. SD 카드를 설치하려면 SC 컨트롤러 사용 설명서를 참조하십시오.
이전 SC1000 컨트롤러의 경우 SD 카드를 MMC 어댑터에 연결합니다. MMC 어댑터를 디스플레이 모듈의 카드 슬롯에 장착합니다.
 - b. **home(홈)**을 누릅니다.
 - c. **menu(메뉴)**를 누릅니다.
 - d. SC200 컨트롤러의 경우 SD CARD SETUP(SD 카드 설정) > UPGRADE SOFTWARE(소프트웨어 업그레이드)를 선택합니다.
 - e. SC1000 컨트롤러의 경우 SC1000 SETUP(SC1000 설정) > STORAGE CARD(저장소 카드) > UPDATE ALL(모두 업데이트)을 선택합니다.
 - f. 최신 소프트웨어 버전을 선택합니다.
참고: 설치된 소프트웨어 버전보다 오래된 소프트웨어 버전은 SD 카드에 표시되지 않습니다.
 - g. 디스플레이에 나타나는 단계를 완료합니다.
참고: 컨트롤러를 다시 시작하면 소프트웨어 업데이트가 완료됩니다.
4. SC 컨트롤러에서 SD 카드를 제거합니다. SC 컨트롤러 사용 설명서를 참조하십시오.

HACH COMPANY World Headquarters
 P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
 Tel. (970) 669-3050
 (800) 227-4224 (U.S.A. only)
 Fax (970) 669-2932
 orders@hach.com
 www.hach.com

HACH LANGE GMBH
 Willstätterstraße 11
 D-40549 Düsseldorf, Germany
 Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
 Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
 info-de@hach.com
 www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
 6, route de Compois
 1222 Vézenaz
 SWITZERLAND
 Tel. +41 22 594 6400
 Fax +41 22 594 6499

